

Produktdatablad

EKO07468

Specifikationer

Strömställare 2-pol med skruvanslutning, för utanpåliggande montage, 16A 250V. Lysrörslast 10A. IP55. Renvit
E-nr: 1885406



Produktdata

Produktfamilj	Elko
Apparatserie	Elko RS16
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Brytar applikation	På/av koppling
Antal vippor	1
Färg	Ren vit (RAL 9003)
Färg	Ren vit

Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Montering	Med skruvar
Teknologityp	Elektromekanisk
Funktion	2-pol
Koppling	[2]
Knapp	Vippa
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V
Yta	Blank
Material	Termoplast
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Bredd	82 mm
Höjd	67 mm
Djup	39 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP55
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,300 cm
Förpackning 1 bredd	5,600 cm
Förpackning 1 djup	6,700 cm
Förpackning 1 vikt	108,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	8,800 cm
Förpackning 2 bredd	7,700 cm
Förpackning 2 djup	21,300 cm
Förpackning 2 vikt	582,000 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	50
Förpackning 3 höjd	19,800 cm
Förpackning 3 bredd	23,100 cm
Förpackning 3 djup	39,200 cm
Förpackning 3 vikt	6,062 g

Environmental data

Förpackning utan plast	Ja
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
BVB	
REACH-förordningen	REACH-Deklaration
REACH fri från SVHC	Ja
EU:s RoHS-direktiv	Kompatibel
Fri från giftig tungmetall	Ja
Fri från kvicksilver	Ja
Information om RoHS-undantag	Ja
Miljöinformation	Produktmiljöprofil
Cirkulär profil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)	Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
Återtagande	No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)	1

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användarapplikationer. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. ELKO AB tar inte ansvar för missbrukande av försedd information i detta produktdatablad.